

POCSAG-Empfänger mit 7" Touch-Monitor



Funktionen

- ⌚ Ablesbarkeit der Alarmmeldung aus größerer Entfernung
- ⌚ Alarmdrucker-Funktion mit Standard-Drucker
- ⌚ Audiowiedergabe von MP3-Files bei Alarmempfang

Merkmale

- ⌚ Empfangen und Anzeigen von POCSAG-Alarmen
- ⌚ 7" (17,8cm) Farb-Touchscreen; Auflösung 800x480 Pixel
- ⌚ Darstellung des Alarmtextes in 5 x 16 / 6 x 18 und 9 x 28 Zeichen sowie dynamisch Bildschirmfüllend bis 240 Zeichen
- ⌚ Automatischer Ausdruck des Alarmtextes auf gängigen Tintenstrahl- bzw. Laserdruckern über USB-Schnittstelle, sowie manuell über Druck-Button; Mehrfachausdruck konfigurierbar
- ⌚ Anzeige für Alarmzeit und aktuelle Zeit
- ⌚ Ausgabe von Alarmierungssignalen als MP3-Files über integrierten
- ⌚ Lautsprecher
- ⌚ Line-Audio-Ausgang zur Ansteuerung von z.B. ELA-Anlagen
- ⌚ Schaltausgang potentialfrei über Relais; Schaltzeit konfigurierbar
- ⌚ Alarmtimer: Alarm blinkt über konfigurierbare Zeit bzw. bis Bestätigung
- ⌚ Bedienung wie Text scrollen, Meldungen blättern, speichern, löschen,
- ⌚ drucken etc. über Soft-Buttons per Touch-Screen
- ⌚ Empfangs-Empfindlichkeit < -104 dBm
- ⌚ 32 RIC-Bereiche, insgesamt über 1 Mio. RICs
- ⌚ DiCal-IDEA Verschlüsselung 128 bit (optional)

Seiten- und Rückansicht



Drucker ist nicht im Lieferumfang enthalten

Druckertreiber

Aktuell verfügbare Druckertreiber (01/17):
 Samsung Xpress M2020, 2022, 2025 und 2026
 HP Deskjet 2540 All-in-One series
 HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One Printer series
 weitere Druckertreiber auf Anfrage.

Schnittstellen

USB A – Buchse für Druckeransteuerung
 USB B – Buchse für Programmierung
 Line-Ausgang für Audio
 Schaltausgang über Relais (Steckklemme 3.5mm)
 Antennenbuchse (BNC)

Zubehör

12V DC – Buchse für Stecker-Netzteil
 Stabantenne (λ/4) für 2m Band, 165-174 MHz
 Stecker-Netzteil 230 VAC / 12 VDC,
 1000 mA



Technische Daten

Temperaturbereich	0 – 70 Grad Celsius
Spannung	12V DC; 230V/12V Stecker-Netzteil liegt bei
Stromaufnahme	ca. 500mA
Maße (BxHxT)	ca. 197 x 127 x 126 mm
Gewicht ca.	680g
Konformität	RoHS, CE,



Zugang zu der DiCaT-M-Benutzergruppe



Swissphone Telecommunications GmbH
 Industriestraße 51
 D-79194 Gundelfingen
 www.swissphone.de
 Email: vertrieb@swissphone.de
 Tel. +49 761 5905 0

Swissphone Wireless AG
 Fälmisstraße 51
 CH-8833 Samstagern
 www.swissphone.com
 Email: info@swissphone.com
 Tel. +41 44 786 77 70

Swissphone Austria GmbH
 Dresdnerstraße 68
 A-1200 Wien
 www.swissphone.at
 Email: office@swissphone.at
 Tel. +43 1 493 13 41